

A-10 koda atslēgas programmēšanas rokasgrāmata

Administratora iestatījums

Norm. stāvoklis	Galvenais kods	Izvēlne	Iestatījums	Piezīmes	Funkcijas
Mirgo sarkans	Deg sarkans	Deg sarkans	Deg Oranža krāsa		
*	Galvenais kods #	00	Jauns galvenais kods # Atkārtojiet jauno galveno kodu # (Piezīme: koda garums: 6-8 cipari)	Rūpnīcas noklusējuma kods : 999999	Mainiet galveno kodu
		01	Lasiet pārvaldnieka pievienošanas karti	Noklusējums: tikai 1. zona	Iestatīt pārvaldnieka pievienošanas karti
		02	Lasiet pārvaldnieka dzēšanas karti		Iestatīt pārvaldnieka dzēšanas karti
		07	0000 #		Dzēst visus lietotājus
		51			atvērt slēdzeni Nr. 1 (1.zona)
		52			atvērt slēdzeni Nr. 2 (2.zona)

Lietotāja iestatījums 1. zonai

Norm. stāvoklis	Galvenais kods	Izvēlne	Iestatījums	Piezīmes	Funkcijas
Mirgo sarkans	Deg sarkans	Deg sarkans	Deg Oranža krāsa		
*	Galvenais kods #	11	Lasīt karti	Lietotājus var pievienot nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma	Lai pievienotu karšu lietotājus
			Lietotāja ID numurs # lasīt karti		
			Kartes numurs #		
			Lietotāja ID numurs # kartes numurs #		
			Lietotāja ID numurs # PIN kods #		
		12	Lasīt karti	Lietotājus var dzēst nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma	Lai dzēstu lietotājus
			Lietotāja ID numurs #		
			Kartes numurs #		
		13	0 #	Noklusējums (2)	Ieeja ar karti
			1 #		Ieeja ar karti + PIN
			2 #		Ieeja ar karti vai PIN
		14	0-99 #	Noklusējums (5)	Iestatiet durvju releja laiku
		15	0 #	Noklusējums (0)	Releja iestatīšana - impulsa režīms
			1 #		Releja iestatīšana - pārslēgšanas režīms

Lietotāja iestatījums 2. zonai

Norm. stāvoklis	Galvenais kods	Izvēlne	Iestatījums	Piezīmes	Funkcijas
Mirgo sarkans	Deg sarkans	Deg sarkans	Deg Oranža krāsa		
*	Galvenais kods #	21	Lasīt karti	Lietotājus var pievienot nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma	Lai pievienotu karšu lietotājus
			Lietotāja ID numurs # lasīt karti		
			Kartes numurs #		
			Lietotāja ID numurs # kartes numurs #		
			Lietotāja ID numurs # PIN kods #		
		22	Lasīt karti	Lietotājus var dzēst nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma	Lai dzēstu lietotājus
			Lietotāja ID numurs #		
			Kartes numurs #		
		23	0 #	Noklusējums (2)	Ieeja ar karti
			1 #		Ieeja ar karti + PIN
			2 #		Ieeja ar karti vai PIN
		24	0-99 #	Noklusējums (5)	Iestatiet durvju releja laiku
		25	0 #	Noklusējums (0)	Releja iestatīšana - impulsa režīms
			1 #		Releja iestatīšana - pārslēgšanas režīms

Sistēmas iestatījums

Norm. stāvoklis	Galvenais kods	Izvēlne	Iestatījums	Piezīmes	Funkcijas
Mirgo sarkans	Deg sarkans	Deg sarkans	Deg Oranža krāsa		
*	Galvenais kods #	31	1 #	Noklusējums (1)	Atsevišķs vienām durvīm
			2 #		Atsevišķs divām durvīm
			3 #		Ar lasītāju uz otro pusi, divām durvīm

Lietotāja izvēles iestatījums

Norm. stāvoklis	Galvenais kods	Izvēlne	Iestatījums	Piezīmes	Funkcijas
Mirgo sarkans	Deg sarkans	Deg sarkans	Deg Oranža krāsa		
*	Galvenais kods #	41	0 #	Noklusējums (1)	Zummers būs kluss, izņemot programmēšanas režīmu
			1 #		Nospiežot taustiņu, atskanēs skaņas signāls
		42	0 #	Noklusējums (2)	Atspējot tastatūras fona apgaismojumu
			1 #		Iespējot tastatūras fona apgaismojumu
			2 #		Automātiskais režīms, parasti tas ir izslēgts (miega režīms)
		43	0 #	Noklusējums (1)	Normalā režīmā nemirgo LED spuldze
1 #	Normalā režīmā mirgo LED spuldze				

Svarīgi:

Kartes un PIN lietotāja pievienošana kartes un PIN režīmā *13_1# (1.zona)* un *23_1# (2.zona)* :

Nemiet vērā, ka tas tiek darīts ārpus programmēšanas režīma:

* Lasīt karti | 1234 | # | jauns PIN | # | jauns PIN | #

Lai mainītu PIN kodu:

* Lasīt karti | 1234 | # | vecs PIN | # | jauns PIN | # | jauns PIN | # |

Svarīgi:

Lai atiestatītu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem:

1. Atvienojiet strāvas padevi no iekārtas
2. Nospiediet un turiet taustiņu #, vienlaikus ieslēdzot ierīci atpakaļ
3. Izdzirdot divus “Di” atlaišanas # taustiņus, sistēma tagad ir atgriezusies rūpnīcas iestatījumos

Lūdzu, nemiet vērā, ka tiek atjaunoti tikai instalētāja dati, lietotāja dati netiks ietekmēti