

Lietotāja iestatījumi:

Lai ieiētu programmēšanas režīmā	* GALVENAIS KODS # 99 99 99 ir noklusējuma rūpnīcas galvenais kods
Lai izietu no programmēšanas režīma	*
Nemiet vērā, ka, lai veiktu tālāk norādīto programmēšanu, galvenajam lietotājam ir jāpiesakās	

Lai mainītu galveno kodu	0 Jauns kods # Jauns kods # Galvenais kods var būt no 6 līdz 8 cipariem
--------------------------	---

3. Darba režīma iestatīšana:	
Iestaīt tikai derīgas kartes lietotājus	3 0 # Ieeja notiek tikai ar karti
Iestaīt derīgas kartes un PIN lietotājus	3 1 # Ieeja notiek ar karti un PIN kopā
Iestaīt derīgas kartes vai PIN lietotājus	3 2 # Ievade tiek veikta ar karti vai PIN (<i>noklusējums</i>)

1. Lai pievienot lietotāju kartes vai PIN kodus	
Lai pievienotu PIN lietotāju	1 Lietotāja ID numurs # PIN # ID numurs ir jebkurš skaitlis no 1 līdz 2000. PIN ir jebkuri četri cipari no 0000 līdz 9999, izņemot 1234, kas ir rezervēts. (Lietotājus var pievienot nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma): 1 Lietotāja ID nr 1 # PIN # Lietotāja ID nr 2 # PIN #
Tas ir ātrākais veids, kā ievadīt kartes, lietotāja ID numura automātiskā ģenerēšana	1 Nolasiet karti # Kartes var pievienot nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma
Lai pievienotu kartes lietotāju (2. metode) Šis ir alternatīvs veids, kā ievadīt kartes, izmantojot lietotāja ID piešķiršanu. Izmantojot šo metodi, kartei tiek piešķirts lietotāja ID. Vienai kartei var piešķirt tikai vienu lietotāja ID	1 ID numurs # Lasīt karti # Lietotāju var pievienot nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma
Lai pievienotu kartes lietotāju (3. metode) Kartes numurs ir pēdējie 8 cipari, kas uzdrukāti kartes aizmugurē, lietotāja ID numura automātiskā ģenerēšana	1 Kartes numurs # Lietotāju var pievienot nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma
Lai pievienotu kartes lietotāju (4. metode) Izmantojot šo metodi, kartes numuram tiek piešķirts lietotāja ID. Kartes numuram var piešķirt tikai vienu lietotāja ID	1 ID numurs # Kartes numurs # Lietotāju var pievienot nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma

2. Lai izdzēstu kartes un PIN kodus	
Lai izdzēstu kartes lietotāju pēc kartes. Nemiet vērā, ka lietotājus var dzēst nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma	2 Nolasiet karti #
Lai izdzēstu kartes lietotāju pēc lietotāja ID. Šo iespēju var izmantot, ja lietotājs ir pazaudējis karti	2 ID numurs #
Lai izdzēstu kartes lietotāju pēc kartes numura. Šo opciju var izmantot, ja lietotājs vēlas veikt izmaiņas, bet karte ir pazaudēta	2 Kartes numurs # Nemiet vērā, ka lietotājus var dzēst nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma
Lai dzēstu PIN lietotāju	2 Lietotāja ID numurs # Lietotājus var dzēst nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma

Lai izdzēstu visus lietotājus	
Lai izdzēstu visus lietotājus. Nemiet vērā, ka šī ir bīstama iespēja, tāpēc izmantojiet uzmanīgi	2 0000 #

4. Durvju iestatījumi:	
Releja izejas aizkaves laiks	
Lai iestatītu durvju releja darbības laiku	4 0~99 # 0-99 ir iestatīt durvju releja laiku 0-99 sekundes

5. Durvju darbības režīmi	
Savrupais piekļuves kontroles režīms	50 # Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi
Releja pārslēgšanas režīms	51 # Durvis būs atvērtas kamer lietotājs nepieskaras pie nolasītāja ar karti otro reizi vai ievada PIN kodu
Lasītāja režīms	52 26/34 # Nolasītāja režīmi "Wiegand 26" vai "Wiegand 34"

6. Piesaisīt kodu noteiktai kartei	6 Nolasiet karti un ievadiet PIN kodu # izmantojot karti+kodu, lai atslēgtu durvis
---	--

7. Datu pārraide un bezvadu internets WiFi	
Datu bāzes nosūtīšana	70 # nosūtīt datus citam E-50
Datu bāzes iegūšana	71 # datu saņemšana no cita E-50
WiFi savienojums	73 # bezvadu interneta pieslēgums WiFi

9. Pievienojiet publisko kodu	9 ievadiet PIN kodu # ir pieejams tikai viens publiskais kods (dzēst publisko kodu 9 #)
--------------------------------------	--

*. Mainīt lietotāja kodu (nav nepieciešams doties uz programmēšanas režīmu)	
Mainīt lietotāja kodu ar karti	* Nolasiet karti un ievadiet PIN kodu # ievadiet PIN kodu vēlreiz #
Mainīt lietotāja kodu ar ID lietotāja numuru	* ID numurs # ievadiet veco PIN kodu # ievadiet jauno PIN kodu # ievadiet jauno PIN kodu vēlreiz #
Atiestatīt rūpnīcas noklusējuma iestatījumus	Strāvas padeve izslēgta, nepārtraukti nospiediet izejas pogu un ieslēdziet ierīci. Rūpnīcas kods būs 999999, visi pārējie iestatījumi paliks nemainīgi

Lai atslēgtu durvis	
PIN lietotājam	Ievadiet PIN, pēc tam nospiediet #
Kartes lietotājam	Nolasiet karti
Kartes un PIN lietotājam	Nolasiet karti un ievadiet PIN #